4b USB CCA 20W

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

SERIE U

Leggere le istruzioni prima dell'installazione e/o utilizzo.

CODICI PRODOTTO: **4BUSB20WCCA.AM; 4BUSB20WCCA.V14; 4BUSB20WCCA.V19; 4BUSB20WCCA.V19B; 4BUSB20WCCA.L; 4BUSB20WCCA.N; 4BUSB20WCCA.NT; 4BUSB20WCCA.K; 4BUSB20WCCA.V30.**

- Unità di alimentazione 20W power delivery per dispositivi elettronici
- 3 uscite USB frontali
- Alimentazione 100-230 V ~ 50/60 Hz - 1 modulo
- Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB.

ATTENZIONE

Consultare il manuale istruzioni dell'apparecchio da ricaricare per accertarsi che possa essere utilizzato con l'alimentatore in oggetto.
Alcuni tipi di iPod di vecchia generazione non sono adatti per essere utilizzati con l'alimentatore; la ricarica del dispositivo potrebbe quindi non avvenire correttamente.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 100-230 V ~ 50/60 Hz
- Consumo energetico: 420 mA a 100 V ~ /230 V ~
- Output :
  - USB Type C: 5.0 V DC 3.0 A; 9.0 V DC, 2.22 A; 12.0 V DC, 1.67 A ⎓ (PD20W)
  - USB Type A: 5.0 V DC 3.0 A; 9.0 V DC, 2.2 A; 12.0 V DC, 1.67 A ⎓ (QC 20 W)
  - USB A+C : 5 V DC 3 A
- Potenza in uscita: 20 W max
- Consumo a vuoto: <100 mW
- Grado di protezione: IP20
- Efficienza media in modalità attiva: 86%
- Rendimento a basso carico (10 %): 81%
- Temperatura di esercizio: 0 °C/+45 °C (interno)
- Dispositivo di classe II ⧈
- Dispositivo con distanza tra i contatti di almeno 3 mm
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Dispositivo di sezionamento con distanza fra i contatti di almeno 3mm

CONFORMITA' NORMATIVE

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP.
Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035,
EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.
Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782
Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art.33.
Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

REGOLE DI INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. L'apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete con supporti e placche compatibili con la serie civile indicata sull'etichetta, in luoghi non polverosi e protetto da urti accidentali. Il dispositivo deve essere installato lontano da fonti di calore. Installare un solo dispositivo per scatola da incasso.

IMPORTANTE

- A monte dell'alimentatore deve essere installato un interruttore unipolare di sezionamento facilmente accessibile con distanza fra i contatti di almeno 3mm.
- Installare il dispositivo ad una altezza inferiore a 2 m.
- La lunghezza del cavo per il collegamento al dispositivo elettronico deve essere inferiore a 3 m.
- L'alimentatore è protetto internamente contro i sovraccarichi.
- Spellatura cavo 7 mm
- Per il cablaggio utilizzare cavi rispondenti alle norme IEC60332-1-2 e IEC 60332-2-2

RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuita- mente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.