



4b USB CCA 20W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore USB CCA 20W

SERIE U

Alimentatore USB Power delivery 20W 3 uscite frontali, una tipo A e due tipo C.

Campo d'applicazione

Per ricaricare dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, tablet, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, consolle di giochi e powerbank.

Conformità USB A

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP. Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000. Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782 Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



Made in P.R.C

Caratteristiche dei materiali

Base: PC / Cover: PC / Resistente UV

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Linea™	3 colori	4BUSB20WCCA.V30	52,70	47,00	22,14
	Plana™	bianco	4BUSB20WCCA.V14	48,40	47,00	22,30
	Arkè™	bianco	4BUSB20WCCA.V19B	48,40	47,00	22,25
		grigio	4BUSB20WCCA.V19	48,40	47,00	22,25
Bticino®	Matix™	bianco	4BUSB20WCCA.AM	48,50	47,00	23,24
	LivingLight™	bianco	4BUSB20WCCA.N	47,00	47,00	21,80
		tech	4BUSB20WCCA.NT	47,00	47,00	21,80
		antracite	4BUSB20WCCA.L	47,00	47,00	22,00
	LivingNow™	3 colori	4BUSB20WCCA.K	44,80	46,50	22,20

Misure in mm

Principali caratteristiche degli alimentatori USB

- Alimentatore USB A+C+C 20W Power Delivery
- Tensione in entrata: 100-230 V ~ 50-60 Hz
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Dispositivo con distanza fra i contatti di almeno 3mm.
- Consumo elettrico: 420 mA a 100 V ~ /230 V ~
 - USBType C: 5.0 --- VDC 3.0A; 9.0VDC, 2.22A; 12.0VDC, 1.67A (PD20W)
 - USB Type A: 5.0 --- VDC 3.0A; 9.0VDC, 2.0A; 12.0VDC, 1.5A (QC18W)
 - USB A+C : 5VDC 3A

Collegamento





- Tipo di morsetto: a vite
- Capacità del morsetto: 2 x 2.5 mm²
- Lunghezza spellatura: 7 mm
- Cacciavite: piatto 3.5 mm
- Utilizzo raccomandato: uscita terminale del circuito

Regole di installazione

Non installare più alimentatori affiancati. Si consiglia di lasciare libero il modulo adiacente l'alimentatore USB.

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®.



Connettori



USB A



USB C